

10VSB6

✓ 有效

Corcom | Corcom SB

TE 内部编号 1-1609034-6

10 A Single Phase Filter, 8-32 Stud Input, 8-32 Stud Output, 250 VAC, Corcom SB, Single Phase Filters

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器 > Single Phase Filters, Corcom SB Series



额定电流: 10 A

输入端接类型: 8 - 32 螺柱

输出端接类型: 8 - 32 螺柱

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）: .75 mA

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）: 1.25 mA

[所有 Single Phase Filters, Corcom SB Series \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

滤波要求	已滤波
接地扼流选件	否
输入端接类型	8 - 32 螺柱
输出端接类型	8 - 32 螺柱

电气特征

额定电流	10 A
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	.75 mA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	1.25 mA
工作电压	250 VAC

机械附件

面板安装特性类型	法兰
----------	----

使用环境

工组温度范围	-10 – 40 °C
--------	-------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Corcom SB



客户还购买了

10VSB6

10 A Single Phase Filter, 8-32 Stud Input, 8-32 Stud Output, 250 VAC, Corcom SB, Single Phase Filters





TE 产品编号6651214-1
286-0022-12100=CONN,SKT,
CRNEDGE



TE 产品编号3-1437661-4
TC6-05-PFH=COVER w/HOLES



TE 产品编号6609064-4
10EOP=F7690A S0

文档

产品图纸

10VSB6=F8332

英文版本

数据表/目录页

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_SB_SERIES

英文版本

1-1654250-1_CORCOM_EMI_RFI_QRG

英文版本

8-1773460-8_CORCOM_SB_SERIES_FILTERS

英文版本