



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：**卡扣固定**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
连接器形状	六角形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
---------	----



主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

	1080 μin
压接类型	双压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	卡扣固定
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

耦合螺母基材	黄铜
等级	军事
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-5225395-2
PLUG,DUAL CRIMP, BNC



TE 产品编号 1-5221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5225395-5
BNC PLUG DUAL CP RG141



TE 产品编号 5222420-1
JACK, VERT, PCB, COML BNC




TE 产品编号 1-329631-2
JAM NUT, PLATED



TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5225398-7
BNC DUAL CRIMP JACJ



TE 产品编号 5228686-1
TWIN BNC PCB RCPT





TE 产品编号 5225395-1
BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C



TE 产品编号 5227079-1
COMM BNC PLUG




TE 产品编号 CAT-076-BNCJK4GMG
BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade



TE 产品编号 5225395-8
BNC PLUG DUAL CRIMP RG179, 187



TE 产品编号 5225398-1
BNC DUAL CRIMP RG58, A,B,C



TE 产品编号 91904-1
PREM SDE DIE, COAXICON RG 187



TE 产品编号 8-5227079-2
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-2
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5330876
BNC PLUG



TE 产品编号 5225395-6
BNC PLUG DUAL CP RG142



TE 产品编号 331182
BNC PLUG RT ANG CRIMPABLE TEF



TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG
BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade

客户还购买了



TE 产品编号651105-000
S03-03-R-100



TE 产品编号1-2600020-2
XRC PIN TERMINAL 16-18AWG Ni Plated




TE 产品编号DS07-3S-059
PLUG ASSY



TE 产品编号36149
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6



TE 产品编号8-55846-2
22-18 PRE-INSUL SEALED TERM R



TE 产品编号1445715-7
75A HSG SUBASY BLACK



TE 产品编号9-1617748-1
FCA-210-0917M=M83536/9-017M



TE 产品编号2273001-2
M8 x 1.0 straight socket Pigtail



TE 产品编号5748676-1
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 1



TE 产品编号1445886-4
RET PIN,15/30/45A,SP,1 HIGH

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-5225398-5_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-5225398-5_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-5225398-5_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本