



连接器 > 连接器附件 > 连接器适配器和连接器保护件



连接器接口适配器类型: 系列间适配器

主体方向: 直式

A 侧接口: SMA

A 侧极性: 插头

B 侧接口: BNC

产品特性

产品类型特性

连接器接口适配器类型	系列间适配器
A 侧接口	SMA
A 侧极性	插头
B 侧接口	BNC
B 侧极性	插座
连接器系统	线到线
可密封	否

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体电镀材料	镍
主体材料	不锈钢, 黄铜
密封材料	硅橡胶



接触件特性

射频连接器中心端子材料	铍铜合金
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)

机械附件

安装特性材料	不锈钢
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

主体方向	直式
------	----

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
电路应用	电源和信号

其他

电介质材料	TFE 碳氟化合物
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号600439N006
RD16A18-23-S6CS051/2



TE 产品编号2560-216-1431
CONT PIN



TE 产品编号600452N007
RD16A24-51-S7CS051/2



TE 产品编号819100-000
301A511-51-0



TE 产品编号YDTS26W15-35SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号836545-000
TXR54AB00-2014AI



TE 产品编号1-225550-2
TNC PLUG



TE 产品编号2-1617073-0
3SBC2017A2 = M39016/13-072P



TE 产品编号2286118-1
MULTIGIG RT2-R,DC, SPACE VPX-MODULE 16B



TE 产品编号5-1589827-8
SSM009PC2DM009N = Wdualobe

文档

3282 2241 00

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1058083-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1058083-1_B.3d_igs.zip

英文版本

1058083-1

Between Series Adapter, Straight, SMA Side A, Plug Side A, BNC Side B, Jack Side B,
1 Position



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1058083-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

RF Between Series Adapters

英文版本