



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	黄铜
------	----



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.12 mm[.123 in]

机械附件

PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

PCB 的外形高度	21.08 mm[.83 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

等级	商业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in 74024580) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 221221-5 JACK BLKHD 75OHM BNC	 TE 产品编号 6274425-2 JACK,R/A,PCB,75 OHM,BNC	 TE 产品编号 6274291-2 JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC	 TE 产品编号 6274291-1 JACK,PCB,COML BNC, 75OHM
 TE 产品编号 5221221-5 JACK BLKHD 75OHM BNC	 TE 产品编号 413779-3 COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP	 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 413589-7 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP





TE 产品编号 8-5227079-2
COMM BNC PLUG




TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY
BNC RF Connector: Male (Jack), Right Angle



TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 1-5221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY
BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism



TE 产品编号 5221185-1
PLUG 75 OHM COML BNC



TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 6274359-1
JACK, VERT,PCB,75 OHM,BNC

客户还购买了



TE 产品编号2102850-1
BP, Center, RTM, MULTIGIG RT 2R



TE 产品编号2226127-1
RTM GUIDE PIN KIT ASSY, VITA46, MACHINED



TE 产品编号2313441-1
MULTIBEAM,VERT ASSY,VITA 62.2, PRSSFIT

文档

产品图纸
JACK,PCB,COMMERCIAL BNC
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2016080-2_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2016080-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2016080-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本