



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: SMPM

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 4.75 mm [.187 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: .047 半刚性或柔性

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMPM
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	.047 半刚性或柔性

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	铍铜合金
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性



线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

制动器类型	光滑口径
射频连接器耦合机制	推入式
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	26 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

其他特性	VITA 67
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in 74020097) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2490866-2
RF .086 Assembly, SMPM Jack - SMA Plug



TE 产品编号 2332684-2
SMPM CABLE JACK SNAP-IN DAUGHTER 047



TE 产品编号 2490865-1
RF .047 Assembly, SMPM Jack - SMA Plug



TE 产品编号 2490865-2
RF .047 Assembly, SMPM Jack - SMA Plug



TE 产品编号 2490866-1
RF .086 Assembly, SMPM Jack - SMA Plug



TE 产品编号 2332676-1
SMPM CABLE JACK VITA 67-3 SNAP .086



TE 产品编号 2490864-2
RF .047 Assembly, SMPM Jack - SMPM Jack



TE 产品编号 2490872-2
RF .086 Assembly, SMPM Jack - SMPM Jack



TE 产品编号 2490872-1
RF .086 Assembly, SMPM Jack - SMPM Jack



TE 产品编号 2490867-2
RF .086 Assembly, SMPM Jack - 2.9 Plug



TE 产品编号 2490867-1
RF .086 Assembly, SMPM Jack - 2.9 Plug



TE 产品编号 2490864-1
RF .047 Assembly, SMPM Jack - SMPM Jack



TE 产品编号 2332676-2
SMPM CABLE JACK VITA 67-3 SNAP 047



该系列中的其他产品 | [MULTIGIG RT 2-S](#)

PCB 射频模块(1)	同轴连接器(6)	背板电源连接器(10)	高速背板连接器(29)

该系列中的其他产品 | [MULTIGIG RT 3](#)

PCB 射频模块(1)	同轴连接器(6)	背板电源连接器(10)	高速背板连接器(29)

客户还购买了

TE 产品编号151458 TERMINAL R T PIDG NYL AWG 22 #	TE 产品编号2102771-2 Plug Assy, R Angle, 7Row, Cnt, MG, RUG	TE 产品编号5413879-2 JACK ASSY,RTANG,BNC	TE 产品编号53407-1 PIDG PVF2 R 22-16COM22-18MIL 6
TE 产品编号1-5499913-0 A/L UNIV HDR 50P RA SHT LAT	TE 产品编号1-2000713-2 RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined	TE 产品编号2323863-3 V67.3 PLUG-IN C MODULE, 10 POS, AL	TE 产品编号1053354-1 2062 0000 00,SMA PCB VERT JACK





TE 产品编号2102772-1

DC, 7Row, Half Left End, MULTIGIG

RT 2R

TE 产品编号AAA3032-00

100P237-15-4-J-WR6-15

文档

产品图纸

SMPM STR CABLE PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157248-1_A_c-2157248-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157248-1_A_c-2157248-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157248-1_A_c-2157248-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOSA Aligned Interconnect Solutions

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本