

2485915-1

✓ 有效

TE 内部编号 2485915-1
BNC Connector, Plug, 50 ohm, Bayonet, 0 – 4 GHz, Cable-to-Cable,
1 Position, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), -65 – 165 °C
[-85 – 329 °F]
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC
射频连接器种类：插头
射频连接器插接外直径（近似值）：14.5 mm [.57 in]
阻抗：50 Ω
射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀



主体电镀材料	银
接触件特性	
套圈电镀材料	银
套圈材料	黄铜
压接类型	六角形压接
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜
端接特性	
端接柱体和尾部长度	8.2 mm[.32 in]
线缆端接方法	压接
机械附件	
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
尺寸	
产品长度	39.2 mm[1.543 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.5 mm[.57 in]
使用环境	
工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
操作/应用	
电路应用	高速数据
工作频率	0 – 4 GHz
包装特性	
封装方法	袋/盒
其他	
等级	电信
电介质材料	PTFE
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CONBNC001 BNC Jack 50 Ohm PCB Through Hole	 TE 产品编号 CONBNC004 BNC Jack 50 Ohm Panel Mount	 TE 产品编号 ADP-BNCF-BNCF BNC Jack to BNC Jack	 TE 产品编号 2466267-1 BNC JACK RA PCB MNT TIN 2 GHZ 50 OHM
 TE 产品编号 ADP-BNCF-BNCF-B BNC Jack to BNC Jack Bulkhead	 TE 产品编号 CONBNC002 BNC Jack 50 Ohm PCB Through Hole		

客户还购买了



TE 产品编号CN9926-000
SBP100375WE2.5

TE 产品编号31091
BODY R 22-16 COMM 22-18 MIL 6

TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals

TE 产品编号1-111196-9
30 RCPT SYSTEM 50, LEAD FREE

TE 产品编号2-1318119-4
DYNAMIC D2100 REC HSG 8P DBL Y

TE 产品编号1658608-1
37 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE

TE 产品编号1658610-1
37 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE

TE 产品编号2201864-2
MINI I/O REC KIT TYPE I M

文档

产品图纸

BNC Plug St Crimp RG58 Ag Plating 50 Ohm

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2485915-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2485915-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2485915-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

rf-connectors-product-refresh-phase-2

英文版本