36401E1N2ATDF ✕ 停产

Sigma

TE 内部编号 3-1624108-7

TE 内部产品描述 3640 0402 1.2nH +/-0.2nH 1K RL

在 TE 官网查看>

无源元件 > 电感器 > 高频和射频电感器

电感器类型: **高频**

封装尺寸代码: **0402**

电感: **.0012 µH**

额定电流（最大值）: **700 mA**

直流电阻: **.15 Ω**

产品特性

产品类型特性

电感器类型	高频
封装尺寸代码	0402
元件类型	薄膜

电气特征

自谐振频率	12 GHz
电感	.0012 µH
额定电流（最大值）	700 mA
直流电阻	.15 Ω
无源元件容差	.2 %

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装

包装特性

封装方法	卷带和卷轴

其他

电感器品质因数	13

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号ADP-SMAF-SMAF-B-G
SMA Jack to SMA Jack Bulkhead

TE 产品编号2-1624108-2
3640 0402 0.2nH +/-0.2nH 1K RL

TE 产品编号4-1624108-3
3640 0402 2.0nH +/-0.2nH 1K RL

TE 产品编号2-1624108-8
3640 0402 1.1nH +/-0.2nH 1K RL

TE 产品编号3-1624108-9
3640 0402 1.4nH +/-0.2nH 1K RL

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1624108-7_BA.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1624108-7_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1624108-7_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

High Frequency Inductors SMD - Type 3640 Series

英文版本