



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：TNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：16.26 mm [.64 in]

阻抗：75 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 59

产品特性

产品类型特性

射频接口	TNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 59
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

尺寸

面板厚度（建议值）	3.2 mm[.126 in]
-----------	-----------------



射频连接器插接外直径（近似值）	16.26 mm[.64 in]
-----------------	------------------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2501426-1
TNC Plug Str Crimp RG-179, 187



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

该系列中的其他产品 | RTD



RTD 探头(1)



同轴连接器(22)




标准标签(14)




连接器端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号918455-000
RBD-75-S-00



TE 产品编号440060-011
5024A1311-0



TE 产品编号385193-000
D-181-2224-90/9



TE 产品编号F345203001
RAY-101-3.0(100)




TE 产品编号171638-1
MINI U-M-N-L PIN CONT. L/P




TE 产品编号350552-7
UMNL PIN 20-14 AUBR L/P

TE 产品编号4-1532018-6
095-0088-7116=MCEM1-128SRA



TE 产品编号F60688-000
D-602-0140-C8898



TE 产品编号D55601-000
D-602-0141-C11788

TE 产品编号3-1532230-3
095-0785-1009=MCDM1-B-51P6D1-24.0



文档

产品图纸

[RTD-75-M-04](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_BNC_TNC](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[Installation Procedure for RF-One Step BNC and TNC Connector](#)

英文版本