

ANT-B28-PW-QW-UFL

✓ 有效

TE 内部编号 ANT-B28-PW-QW-UFL

Terminal/Duck Antenna, Single Band, 5G / Cellular / LTE, External Mount, Stud/Screw/Lug Mount, MHF / MHF1 / U.FL, Omnidirectional, Single Port

[在 TE 官网查看>](#)



天线



天线类型: 端子/管道

频带类型: 单频段

主要应用: 5G, LTE, 蜂窝

无线应用: 5G, Cat-M/NB-IoT, LTE, 蜂窝

安装位置: 外部

产品特性

产品类型特性

天线端接	MHF, MHF1, U.FL, UMCC
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	鞭状天线
天线类型	端子/管道
频带类型	单频段
安装位置	外部
端口配置	单端口

电气特征

阻抗	50 Ω
VSWR（最大值）	<2.7:1

信号特征

频段	824 – 894 MHz
频率类别	698 – 960
峰值增益	0 < 3 dBi

机械附件

极化	线性
安装类型	螺柱/螺钉/凸耳安装



尺寸

产品宽度	14.5 mm[.57 in]
产品长度	98.4 mm[3.87 in]
产品高度	0 mm[0 in]
电缆长度	.21 m[.71 ft]

操作/应用

天线环境	室外
方向性	全方向

行业标准

主要应用	5G, LTE, 蜂窝
无线应用	5G, Cat-M/NB-IoT, LTE, 蜂窝

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

TE 产品编号 CONUFL001-SMD-T
U.FL/MHF1 Jack 50 Ohm PCB Surface Mount

TE 产品编号 ANT-B28-PW-QW
Antenna 1/4 Wave Whip LTE B28 RG174

TE 产品编号 CONMHF1-SMD-G-T
U.FL/MHF1 Jack 50 Ohm PCB Surface Mount

TE 产品编号 CONMHF1-SMD-T
U.FL/MHF1 Jack 50 Ohm PCB Surface Mount

TE 产品编号 CONUFL001-SMD
Conn UFL MHF Straight PCB Mount Jack

客户还购买了

TE 产品编号6651170-2
285-0102-11300=CONN,SKT,COMP

TE 产品编号2029047-2
2P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE

TE 产品编号2027395-3
T9SV1K15-12S

TE 产品编号0600-00029
ANT,900MHZ,2.5DBI

TE 产品编号2108991-1
Helical Antenna,PCB,SMT, For IoT

TE 产品编号2029030-2
2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L

TE 产品编号794606-1
MICRO MNL RPT CNT STRIP 20-24

TE 产品编号6-1879021-1
SMW3 33R 5%

TE 产品编号1888946-1
CONNECTOR ASSEMBLY, SEC II POWER, DUAL P

TE 产品编号2-1470108-6
2.0MM PITCH HEADER,DIP 26P



文档

Antenna 1/4 Wave Whip LTE B28 1.32 UFL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ANT-B28-PW-QW-UFL_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ANT-B28-PW-QW-UFL_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ANT-B28-PW-QW-UFL_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Single-Band Monopole Antenna

英文版本