

母端连接器：应力消除， 2mm



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

2mm 插座连接器应力消除装置是带状电缆连接器组件，由玻璃填充聚酯材料制成，带有锁门装置。可提供 14 至 50 个针脚选择。



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **聚酯**

位数: 30

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AM71-A73
---------	--------------

产品类型特性

连接器盖型	应力释放护盖
-------	--------

结构特性

位数	14, 20, 30, 44, 50
----	--------------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚酯

尺寸

产品高度 (mm)	7.01
产品高度 (in)	.276
产品长度 (mm)	17.17, 23.16, 33.17, 47.17, 53.16
产品长度 (in)	.676, .912, 1.306, 1.857, 2.093
产品宽度 (mm)	5.11
产品宽度 (in)	.201

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476



包装特性

封装数量	250
封装方法	包装, 零散零件

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



030 STRAIN RELIEF 2MM

050 STRAIN RELIEF 2MM

014 STRAIN RELIEF 2MM

020 STRAIN RELIEF 2MM

TE 产品编号	111614-7	1-111614-1	111614-2	111614-4
位数	30	50	14	20
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP-LATCH	AMP-LATCH	AMP-LATCH	AMP-LATCH

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



044 STRAIN RELIEF 2MM

TE 产品编号	1-111614-0
位数	44
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP-LATCH

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。

