

Single Phase Filters, Corcom EOP Series



Corcom | Corcom EOP
[在 TE 官网查看>](#)

EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器

PCB 安装通用 RFI 滤波器。



额定电流: 3 A
输入端接类型: PCB 插针
输出端接类型: PCB 插针 .025" 方形
漏泄电流 (最大值) (120VAC , 60Hz) : .25 mA
漏泄电流 (最大值) (250VAC , 50Hz) : .42 mA

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C8114-EO61
---------	----------------

产品类型特性

接地扼流选件	否
滤波要求	已滤波
输入端接类型	PCB 插针
输出端接类型	PCB 插针 .025" 方形

电气特征

额定电流 (A)	1, 3, 6, 10
漏泄电流 (最大值) (120VAC , 60Hz) (mA)	.25
漏泄电流 (最大值) (250VAC , 50Hz) (mA)	.42
工作电压 (VAC)	250

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



3EOP=F7688A S0



10EOP=F7690A S0



1EOP M0=F7687A



6EOP=F7689A S0

TE 产品编号	6609064-2	6609064-4	6609064-1	6609064-3
额定电流	3 A	10 A	1 A	6 A
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EOP	Corcom EOP	Corcom EOP	Corcom EOP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

1654001_Corcom_Product_Guide_EBP_EDP_EOP

English

该系列中的其他产品 | Corcom EOP

