

FN9264 Power Entry Module with EMC Filter - General-Purpose Module with Integrated Switch



[在 TE 官网查看>](#)

EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 插座滤波器



滤波要求: **未滤波**
额定电流（最大值）: 2 A
输出端接类型: FASTON
污染度: PD2
IP 等级: IP40

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-PC9-F9264
---------	---------------

产品类型特性

滤波等级	电感器和电容器
滤波器开关类型	DPST
滤波器类型	电源输入模块
滤波要求	未滤波
输出端接类型	FASTON
接地扼流选件	否

电气特征

电容 Cy1	2.2
电容 Cx1	.1
过压类别	II
电感 L1 (μH)	.21, .3, 1, 2, 2.7, 5.15
额定电流（最大值） (A)	1, 2, 3, 4, 6, 10
漏泄电流（最大值） (250VAC , 50Hz) (μA)	0, 310
漏泄电流（最大值） (120VAC , 60Hz) (μA)	0, 180



主体特性

产品重量 (g)	55
产品重量 (oz)	1.94

尺寸

产品高度 (mm)	51.5
产品高度 (in)	2.02
产品长度 (mm)	34, 46
产品长度 (in)	1.33, 1.81
产品宽度 (mm)	35
产品宽度 (in)	1.37

操作/应用

冷却方法	自然对流
------	------

行业标准

已认证	CSA 22.2 No. 8-13, GB/T 15287, GB/T 15288, IEC/EN 60939-3, UL 60939-3
污染度	PD2
IP 等级	IP40
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



FN9264SB-2-06



FN9264SB-6-06



FN9264SB-4-06



FN9264SB-10-06

TE 产品编号	811942-SF	811947-SF	811943-SF	811948-SF
额定电流（最大值）	2 A	6 A	4 A	10 A
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	0 μA	0 μA	0 μA	0 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	0 μA	0 μA	0 μA	0 μA
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner
系列	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



FN9264B-1-06



FN9264SB-1-06



FN9264-3-06



FN9264-6-06

TE 产品编号	811692-SF	811712-SF	816666-SF	811694-SF
额定电流（最大值）	1 A	1 A	3 A	6 A
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	0 μA	0 μA	180 μA	180 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	0 μA	0 μA	310 μA	310 μA
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner
系列	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



FN9264B-2-06



FN9264B-4-06



FN9264S-2-06



FN9264-10-06

TE 产品编号	811697-SF	811701-SF	811700-SF	811698-SF
额定电流（最大值）	2 A	4 A	2 A	10 A
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	0 μA	0 μA	180 μA	180 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	0 μA	0 μA	310 μA	310 μA
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner
系列	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



FN9264B-10-06



FN9264S-10-06



FN9264-1-06



FN9264-2-06

TE 产品编号	811709-SF	811707-SF	811690-SF	811691-SF
额定电流（最大值）	10 A	10 A	1 A	2 A
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	0 μA	180 μA	180 μA	180 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	0 μA	310 μA	310 μA	310 μA
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner
系列	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



FN9264S-4-06



FN9264-4-06



FN9264B-6-06



FN9264S-1-06

TE 产品编号	811702-SF	811693-SF	811704-SF	811699-SF
额定电流（最大值）	4 A	4 A	6 A	1 A
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	180 μA	180 μA	0 μA	180 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	310 μA	310 μA	0 μA	310 μA
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner
系列	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264	Schaffner FN9264

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

