16-0 AWG 缩径衬套

在 TE 官网查看>

连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除

这些缩径衬套用于 AMP 电源系列 50、120 和 175 连接器，由镀银铜基制成。16 至 0 AWG 线径。

应力消除附件类型: **导线减速器衬套**

主要产品材料: **铜**

UL 阻燃性等级: **UL 94V-0**

封装方法: **包装**

封装数量: **1**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-R2456-AM71

产品类型特性

应力消除附件类型	导线减速器衬套

主体特性

主要产品电镀材料	银
主要产品材料	铜

尺寸

产品高度 (mm)	5.4, 10.9
产品高度 (in)	.213, .429
产品长度 (mm)	11, 11.9, 25.4
产品长度 (in)	.433, .468, 1
线径 (mm^2)	7 - 14, 21 - 60
线径 (CMA)	13815 - 27629, 41444 - 118412
线径 (AWG)	0 - 4, 6 - 8
产品宽度 (mm)	5.4, 10.9
产品宽度 (in)	.213, .429

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

			
	REDUCING BUSHING,6 TO 8 AWG	REDUCING BUSH,175A,1/0-4AWG	REDUCING BUSHING,6 TO 14-16AWG
TE 产品编号	1445762-1	1604121-5	1445763-1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 电源系列 - 50	AMP 电源系列 - 175	AMP 电源系列 - 50

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。