

Emergency Stop Switches: 22mm Mounting Hole, Pushbutton



[在 TE 官网查看>](#)

开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**双极 - 单掷**
按钮开关产品类型：**紧急停止开关**
致动器数量：**单**
致动器外形：**扩展型**
套管种类：**螺纹**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-W06-P2240
---------	---------------

产品类型特性

开关连接类型	螺纹式端子
按钮开关产品类型	紧急停止开关
照明	不带, 带有
致动器种类	顶部致动器

结构特性

面板切口尺寸 (mm)	22.3
面板切口尺寸 (in)	0.88
配置（极掷）	三级 - 单极, 单极 - 单掷, 双极 - 单掷
致动器数量	单
微动	带有
开关反馈类型	触觉和听觉
操作功能	1 NO 和 1 NC, 1 个电极，NO, NC, NC 和 NC, 维护

电气特征

触点额定电流 (A)	10
工作电压范围 (VAC)	120



主体特性

致动器材料	聚酰胺
外壳材料	聚酰胺
密封方法	橡胶 O 形环
产品方向	垂直
驱动力 (g)	4079
驱动力 (oz)	144
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M22 x 1
致动器颜色	红色

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----

机械附件

固定方法	Screw-On
------	----------

尺寸

致动器长度 (mm)	33
致动器长度 (in)	1.3
套管长度 (mm)	45.6, 45.7
套管长度 (in)	1.8
套管直径 (mm)	22
套管直径 (in)	.87

操作/应用

致动器总行程 (mm)	8
致动器总行程 (in)	.3

行业标准

IP 等级	IP65
-------	------

包装特性

封装方法	批量
------	----

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



PBES22 40 LED 12V AC/DC
10mA NC NC



PBES22 40 LED 24V AC/DC
10mA NC NC



PBES22 40 INCA 6V AC/DC
6.3V 1W NC NC



PBES22 40 INCA 12V AC/DC
18V 1W NC NC

TE 产品编号	1-2416049-2	1-2416049-3	1-2416049-4	1-2416049-5
配置（极掷）	双极 - 单掷	双极 - 单掷	双极 - 单掷	双极 - 单掷
照明	带有	带有	带有	带有
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch
系列	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



PBES22 40 INCA 24V AC/DC
30V 1W NC NC



PBES22 40 LED 110V AC/DC
1.4mA NC NC



PBES22 40 LED 230/240V AC
/DC 1.2mA NCNC



PBES22 40 NO LAMP NO
000

TE 产品编号	1-2416049-6	1-2416049-7	1-2416049-8	1-2416049-9
配置（极掷）	双极 - 单掷	双极 - 单掷	双极 - 单掷	单极 - 单掷
照明	带有	带有	带有	不带
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch
系列	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



PBES22 40 NO LAMP 000 NC



PBES22 40 INCA 24V AC/DC 30V 1W 000 NC



PBES22 40 LED 230/240V AC /DC 1.2mA000NC



PBES22 40 RB NO LAMP NO 000 NC

TE 产品编号	2416049-1	2416049-7	2416049-9	2416050-5
配置（极掷）	单极 - 单掷	单极 - 单掷	单极 - 单掷	双极 - 单掷
照明	不带	带有	带有	不带
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch
系列	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	PBES22 40 RB NO LAMP NO NC NC	PBES22 40 RB NO LAMP NO NO NC	PBES22 40 LED 12V AC/DC 10mA NO NC	PBES22 40 LED 110V AC/DC 1.4mA NO NC
TE 产品编号	2416050-6	2416050-8	3-2416049-0	3-2416049-5
配置（极掷）	三级 - 单极	三级 - 单极	双极 - 单掷	双极 - 单掷
照明	不带	不带	带有	带有
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch
系列	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



PBES22 40 LED 230/240V AC /DC 1.2mA NONC



PBES22 40 NO LAMP NO NO



PBES22 40 LED 6V AC/DC 11mA NO 000



PBES22 40 LED 12V AC/DC 10mA NO 000

TE 产品编号	3-2416049-6	3-2416049-7	2-2416049-0	2-2416049-1
配置（极掷）	双极 - 单掷	双极 - 单掷	单极 - 单掷	单极 - 单掷
照明	带有	不带	带有	带有
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch	Alcoswitch
系列	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22	Alcoswitch PBES22

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

ALCOSWITCH_PUSHBUTTON_22mm_EMERGENCY_STOP_SWITCH

English