

ES1260-000

✓ 有效

TE 内部编号 ES1260-000

Station, 1732 mm [68.189 in] Height, 65 kA Short Circuit Current, 6750 mm [265.748 in] Creepage, 2.2 C Qrs, Lightning Arresters & Surge Arresters

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器



电源元件应用类型: 站

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

悬臂强度 - SSL: .35 kN

产品高度: 1732 mm [68.189 in]

残留电压（标称电流）: 460.8 kV

产品特性

电气特征

电源元件电压等级	高电压
脉冲电压 1.2/50µs（正极）	815 kV
放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	460.8 kV
短路电流	65 kA
连续工作电压 (Uc)	153.6 kV
Qrs	2.2 C
额定电压 (Ur)	192 kV

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

机械附件

悬臂强度 - SSL	.35 kN
------------	--------

尺寸

Product Weight	43.5 kg[95.901 lb]
产品高度	1732 mm[68.189 in]
漏电距离	6750 mm[265.748 in]

操作/应用

电源元件应用类型	站
----------	---



产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (6% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.2% in 4936049) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号ES1259-000
[PCA3E108L21E2M8-145-2](#)



TE 产品编号ES1258-000
[PCA3E84L21E2M8-100-2](#)



TE 产品编号4-2819242-9
[B-PCA3E108L21E5M8-145-2](#)



TE 产品编号5-2819242-0
[B-PCA3E84L21E5M8-100-2](#)

文档

产品图纸

[PCA32E192L21E2M8-245-2](#)

英文版本

数据表/目录页

[BOWTHORPE EMP MCA/MDA SURGE ARRESTERS \(IEC\)](#)

英文版本

[TE_BOWTHORPE_EMP_HIGH_VOLTAGE_SURGE_ARRESTERS](#)

英文版本