




TE 内部编号 L000697-80

Patch Antenna, Single Band, Wi-Fi, Internal/Embedded Mount, Surface Mount, SMD, Omnidirectional, Single Port, 3 < 6 dBi Peak Gain

[在 TE 官网查看>](#)

天线



天线类型: 跳接

频带类型: 单频段

主要应用: Wi-Fi

无线应用: Wi-Fi

安装位置: 内部/嵌入式

产品特性

产品类型特性

天线端接	SMD
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	跳接
天线类型	跳接
频带类型	单频段
安装位置	内部/嵌入式
端口配置	单端口

电气特征

阻抗	50 Ω
天线操作	无源
VSWR（最大值）	<2.7:1

信号特征

频段	2400 – 2500 MHz
----	-----------------



增益（最大值）	5 dB
频率类别	2400 – 2500
峰值增益	3 < 6 dBi

主体特性

产品重量	4 g[.141 oz]
------	--------------

机械附件

极化	右
安装类型	表面贴装

尺寸

产品宽度	12 mm[.472 in]
产品长度	12 mm[.472 in]
产品高度	4 mm[.157 in]

操作/应用

天线环境	室内
无线标准	802.11 a/b/g/n、WiMAX、蓝牙和 ZigBee
方向性	全方向

行业标准

主要应用	Wi-Fi
无线应用	Wi-Fi

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

精度级别	标准
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Pb (4% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 L9000015-01
Antenna CER Patch 20mm Sq 2.45GHz Adh



TE 产品编号 L9000014-01
Antenna Chip T&R 2.45GHz SMT

客户还购买了



TE 产品编号ADP-BNCM-BNCF-T-2
BNC Plug to BNC Jack (2) Tee



TE 产品编号1SNG601036R0000
EP-SG-M16-BL-F



TE 产品编号369276-000
S1184-KIT-1



TE 产品编号L9000015-01
Antenna CER Patch 20mm Sq 2.45GHz Adh






TE 产品编号ZPF000000000013170
DBAS 76-12-0 PN-DA 059



TE 产品编号4-2176070-1
3521 470R 1% 2W




TE 产品编号1-2176331-3
CRGP 2512 100R 1%



TE 产品编号2-2176339-7
CRGCQ 0603 1K5 1%



TE 产品编号5-2176339-2
CRGCQ 0603 180K 1%



TE 产品编号6-2176400-2
3540 360R 1%

文档

产品图纸

Ceramic Patch with EVB, 2400-2500MHz

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000697-80_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000697-80_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000697-80_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ISM 2.4 MHZ AND 5.9 MHZ PASSIVE CERAMIC PATCH ANTENNAS

英文版本

Ceramic Patch ant, 2400-2500MHz, 12x12x4

英文版本