

L2134Z-000

✓ 有效

LUMAWISE | ALR 7000 系列

TE 内部编号 L2134Z-000

Electronic, 105 – 305 VAC, Utility, 1800 VA Load Rating (Ballast),

Locking, ALR 7000 Series, ANSI Street Lighting Photocells

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

街道照明光控技术: 电子设备

工作电压范围: 105 – 305 VAC

等级: 实用工具

额定负载（镇流器）: 1800 VA

产品特性

产品类型特性

光传感器	无滤波硅光电晶体管
街道照明光控技术	电子设备

电气特征

工作电压范围	105 – 305 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	1000 W
失效模式	开
浪涌保护	480 Joule
工作频率	50 – 60 Hz
继电器额定值	30A 通用

主体特性

与灯类型兼容	LED
主要产品颜色	蓝色

机械附件

--	--



安装选项	锁定
------	----

壳体特性

外壳材料	高抗冲聚丙烯，带紫外线稳定型聚碳酸酯窗口片
------	-----------------------

尺寸

MOV 直径	20 mm
产品直径	81.53 mm[3.21 in]
产品高度	44.96 mm[1.77 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

开灯照度	1.5（可选 1 - 3） fc
打开延时	立即开启 seconds

行业标准

与已批准的标准产品兼容	ANSI C136.10
-------------	--------------

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

保修	6 年
等级	实用工具
关/开比率	1.5:1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月
(224)

超过限值的SVHC：

Cadmium oxide (10% in component part)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 8Y191Q-000 ALR-7090-VPS-BOX	 TE 产品编号 F37484-000 ALR-6090-VPS-BR	TE 产品编号 F67232-000 CPGI-ALR-TL-115	TE 产品编号 A86409-000 CPGI-ALR-SPT-15
TE 产品编号 D20907-000 CPGI-ALR-AA-305	TE 产品编号 266460-000 ALR-AA-105-MULBERRY	 TE 产品编号 774252-000 ALR-AA-1068-(BULK)	TE 产品编号 343350-000 ALR-SPT-15-MULBERRY
 TE 产品编号 147234-000 ALR-SPT-347	 TE 产品编号 061496-000 ALR-M-347	TE 产品编号 382730-000 ALR-AMR-3030.3-120V	TE 产品编号 EP5480-000 ALR-6090-VPS-UL-GR



 TE 产品编号 394200-000 ALR-2090-NPS	 TE 产品编号 388710-000 ALR-TL-115-(BULK)	 TE 产品编号 CX4824-000 ALR-7090-VFS-BOX	 TE 产品编号 FG1245-000 ALR-8090-VFS-BK
 TE 产品编号 027094-000 ALR-MH-240-SOUTH	 TE 产品编号 022528-000 ALR-BF-208-277	 TE 产品编号 066818-000 ALR-AA-105-(BULK)	 TE 产品编号 CAT-Z23-DRE LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles

该系列中的其他产品 | ALR 7000 系列



街道照明光控器(12)

客户还购买了

 TE 产品编号4-1676966-1 SMW2 4R7 5%	 TE 产品编号1-480701-9 03P UMNL CAP HSG BLK	 TE 产品编号2307729-6 6P,2MM,B-B,REC,DRHZ,SMD,0.1AU,TR	 TE 产品编号7-2151607-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-077F105F
 TE 产品编号61794-4 RING 18-14 AWG BR	 TE 产品编号2213626-1 GASKET, SEALING ROT DIM RECEPT	 TE 产品编号2213362-2 Rcpt Assy,Dimmable Photocontrol, 150C,3/4	 TE 产品编号T4171010004-001 M12,REAR MOUNTING,MALE,A,4P,0.2 M WIRE



文档

产品图纸

ALR-7090-VPS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_L2134Z-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_L2134Z-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_L2134Z-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

7000-SERIES-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING

英文版本