



传感器 > 超声传感器 > 继电器 - 超声液位开关



超声波传感器类型: 点液位传感器

超声波传感器种类: 间隙

[所有 继电器 - 超声液位开关 \(32\)](#)

产品特性

产品类型特性

超声波传感器类型	点液位传感器
超声波传感器种类	间隙

电气特征

输出类型	30 V、3 W 继电器
输入电压	5 – 30 VDC

尺寸

电缆长度	1.22 m[4 ft]
------	--------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

启动点/感应范围	.25 英寸
	250 psi

其他

端口接头	1/4 NPT
------	---------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




该系列中的其他产品 | MEAS LL-01



客户还购买了



TE 产品编号1-2040832-8
EMBOSS TAPING 0.25FPC BF-L-1.3




TE 产品编号2176402-8
3540 1K0 5%



TE 产品编号2327677-2
RECEPT ASSY, 140 POS, VERT, SLIVER 2.0



TE 产品编号1-1734101-2
Champ050 series,120pos,Au over PdNi



TE 产品编号2-1623795-3
SQP2 R047 5% WIRE



TE 产品编号2-1879234-3
SMF5 4K3 5%



TE 产品编号8-2176414-4
7W STD M/OX 5% 56K



TE 产品编号2-1879463-0
RL73H 2E R62 1% 5K RL



TE 产品编号2-1879351-8
RR01 5% 39K AMMO



TE 产品编号1-2273113-2
M12 strgt plug to M12 strgt socket AA

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_LL01-3AA04_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_LL01-3AA04_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_LL01-3AA04_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

LL-01_Series_Relay

英文版本